

ENSTO

ULKOMITTAUSKESKUS VARAVOIMALIITÄNNÄLLÄ

Esteri



ESTERI-ULKOMITTAUSKESKUS VARAVOIMALIITÄNNÄLLÄ

Kova ukkosmyrsky voi aiheuttaa varsinkin maaseudulla pitkiä sähkökatkoksia. Traktoriin liitettävä varavoimageneraattori on tällöin tarpeen, mutta sen lisäksi tarvitaan vielä kytkinkotelo, jonka kautta generaattori liitetään sähköverkkoon.

Enston ulkomittauskeskuksessa EVAP90.15/G on valmiiksi rakennettuna:

- 63A:n kojevastike generaattorin liittämistä varten,
- vaihtokytkin, jolla valitaan joko normaali verkko tai generaattorikäyttö
- merkkivalo, joka ilmoittaa verkkojännitteen palautumisesta

EVAP90.15/G Snro 34 403 09

2-tariffi-mittauskeskus, 400V, 63A, IP34

- Generaattorin liitäntä 63A kojevastikkeeseen
- Erillinen vaihtokytkin, jolla valitaan sähkön syöttö joko verkosta tai varavoimageneraattorista
- Merkkivalo, joka ilmoittaa verkkojännitteen palautumisesta
 - liittimet myös ulkoiselle merkkivalolle (esimerkiksi taloon sisälle)
- Vikavirtasuojakytkimellä suojatut pistorasiat:
 - 2 kpl 16A yksivaihepistorasioita
 - 1 kpl 16A kolmivaihepistorasia
- Tulppavarokelähtöjä
 - 9 kpl 25A (3 kpl 3x25A)
 - 6 kpl 63A (2 kpl 3x63A)
- Voidaan lisätä tarvittaessa ylijännitesuojat.
- Ryhmäkeskuksen lähtö joko kupari- tai alumiinikaapelilla
- Valmistettu Suomen oloihin tarkoitettua sinkitystä pellistä
- Soveltuu ulkoasennukseen asennus
 - seinään
 - pylväaseen kiinnikkeillä EAL2.02



BUILDING TECHNOLOGY

ENSTO ELECTRIC OY
PL 110
06101 PORVOO
PUH. 0204 76 21
FAX 0204 76 2753
WWW.ENSTO.COM

Jälleenmyyjä:
SUUR-SAVON SÄHKÖTYÖ OY
010 210 41